



Мощность, надежность и долговечность

Мощность и эксплуатационные показатели этих генераторов на один уровень выше. Генераторы Yamaha серии EDL обеспечат вам высокие мощность и продолжительность непрерывной работы в сочетании с исключительными надежностью и долговечностью, что очень важно для любых домашних работ и профессиональной деятельности.

- ▶ Бесщеточный генератор
- ▶ Система контроля уровня масла. Двигатель автоматически останавливается при снижении уровня (давления) масла ниже определенного значения.
- ▶ Неплавкий автоматический выключатель позволяет легко включить и отключить выходную цепь переменного тока.
- ▶ Указатель уровня топлива обеспечивает визуальный контроль уровня топлива.
- ▶ Вольтметр обеспечивает визуальный контроль напряжения.
- ▶ Электростартер облегчает запуск
- ▶ Шумоизоляция
- ▶ Топливный бак большой емкости
- ▶ Высокомощный двигатель новой конструкции
- ▶ Бесщеточный синхронный возбудитель

Двигатель	
Рабочий объем	1 647 куб. см
Максимальная выходная мощность	кВт / об/мин
Тип стартера	Электрический

Генератор	
Тип генератора	Дизельный, 4-тактный
Частота	50 Гц
Номинальная выходная мощность переменного тока	10 000 ВА
Макс. выходная мощность переменного тока	11 000 ВА
Переменное напряжение	220/380 В
Фазы	Трехфазный
Время работы без дозаправки	9,3 ч

Габариты	
Общая длина	1 393 мм
Общая ширина	650 мм
Общая высота	971 мм
Масса (кг)	441 кг
Емкость топливного бака	37,0 л
Уровень шума на расстоянии 7 м	73,0 дБ (А)

**Blue**

Узнать больше о
Yamaha EDL13000STE при помощи
вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14