

**EF5500FW** 2021**89 100 ₽** Cobalt Blue

- Переменное напряжение: 230 В
- Номинальный ток: 17,3 А

Универсальный генератор для любых целей, оснащённый ручным стартером и современными защитными системами. Генератор отличается лёгкостью запуска, эксплуатации и обслуживания

Двигатель

Рабочий объем
358 куб. см

Максимальная выходная мощность
11,8 л. с. при 3600 об/мин

Тип стартера
Ручной

Тип двигателя
Бензиновый, 4-тактный

Генератор

Частота
50 Гц

Номинальная выходная мощность переменного тока
3 800 ВА

Макс. выходная мощность переменного тока
4 600 ВА

Переменное напряжение
230 В

Номинальный ток
17,3 А

Розетка постоянного тока
-

Фазы
Однофазный

Время работы без дозаправки
12 ч

Габариты

Общая длина
670 мм

Общая ширина
535 мм

Общая высота
565 мм

Масса (кг)
90 кг

Объем масляного бака
1,1 л

Емкость топливного бака
28 л

Уровень шума на расстоянии 7 м
70,7 дБ (А)

Преимущества

- Бесщеточный генератор
- Система контроля уровня масла. Двигатель автоматически останавливается при снижении уровня масла ниже определённого значения
- Обороты двигателя задаёт электрическая нагрузка, что способствует экономии топлива и уменьшению шума
- Неплавкий автоматический выключатель позволяет легко включить и отключить выходную цепь переменного тока
- Автоматический декомпрессор облегчает ручной запуск двигателя
- Подключается к системе автоматики
- Вольтметр обеспечивает визуальный контроль напряжения
- Электростартер облегчает запуск генератора
- Рама. Простота переноски и надёжная защита
- До 12 часов без дозаправки